時代にマッチした大容量・高効率電源

電源ケーブル / 出力ハーネスのセットモデルで新登場！！

model:HPCSA-1000P-E2S-MN

80Plus Silver 取得

連続：822W ピーク：1000W
大容量 ATX 電源

セット内容

内容物	品名（および数量）
電源本体	HPCSA-1000P-E2S　1台
AC 電源コード 2P 変換プラグ AC 電源コード抜け防止金具 取扱説明書	各 1 ヶ
取付用ネジ	本体取付用 M3 6 ミリ 3 点ネジ（黒色）：12 本 （予備含む）
出力ハーネス	＜メインパワーケーブル＞ WH-M2422-500(24pin)：1 本 ＜12V パワーケーブル＞ WH-V0408-500(12V 4pin)：1 本 WH-V0808-500(12V 8pin)：1 本 WH-G0808-500(PCI-E 6+2pin)：2 本 WH-GG208-500(PCI-E 6pin, PCI-E 6+2pin)：2 本 ＜HD パワーケーブル＞ WH-PS610-850(S-ATA×2, ペリフェラル×3, FD×1)：1 本 WH-PS710-850(S-ATA×4, ペリフェラル×2, FD×1)：2 本

内容物写真

電源本体

HPCSA-1000P-E2S

AC 電源コード

取扱説明書

取付用ネジ

付属品

AC 電源コード
抜け防止金具

2P 変換プラグ

≪特長≫

- SiC 半導体、同期整流回路の採用で高効率を実現
- 全出力最小負荷電流 0A 仕様
- 待機電力 1W 以下を実現、ErP 指令に適合
  （待機時の CO_2 排出量の削減や電気代の節約に貢献）
- 100％国内製造
- 安全規格（IEC/UL/CSA60950-1）取得予定
- 医療規格対応設計
  （絶縁距離の確保、ヒューズ両切り）
- 温度可変速ファン採用、静音化を実現
- 2U シャーシにも取り付け可能な高さ 85mm
  （取り付け穴位置は PS/2 に準拠）

出力電圧	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	+12V3	+12V4	-12V	+5VSB
最大電流 / 最大電力（連続）	25A	25A	18A	18A	18A	18A	0.4A	3A
	合計 207.5 W		合計 792 W					
	合計 822 W							
ピーク電流 / ピーク電力（5s 以内）	30A	30A	25A	25A	25A	25A	0.6A	4A
	合計 249 W		合計 1000 W					
	合計 1000 W							
最小電流	0A	0A	0A	0A	0A	0A	0A	0A
外形サイズ	150(W)×85(H)×190(D)mm　EPS サイズ							

ハーネス類

WH-V0408-500(×1)　WH-G0808-500(×2)　WH-PS610-850(×1)

WH-M2422-500(×1)　WH-V0808-500(×1)　WH-GG208-500(×2)　WH-PS710-850(×2)

株式会社ニプロン　http://www.nipron.co.jp

■東部営業部　TEL: 042-354-2561　FAX: 042-354-2564
〒183-0022　東京都府中市宮西町1丁目5番1号　菱宏ビル
■西部営業部　TEL: 06-6487-0605　FAX: 06-6487-2185
〒660-0805　兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3番30号
■名古屋営業所　TEL: 052-602-4411　FAX: 052-602-4311
〒461-0040　愛知県名古屋市東区矢田1丁目9番29号　栄ビル1階C号
■ニプロン Web 直販　E-mail: osaka@nipron.co.jp

110118